

# TOTEM FULL HD 43" OREGON ROUND

Ce Totem vidéo vous permet de lire des photos en JPEG et des vidéos en AVI ou MP4. Grâce à son grand écran de 106cm haute définition, il est idéal pour communiquer de façon dynamique dans votre réseau points de vente et vos salons. Le totem comprend un écran LCD 43" (109,22 cm ) FULL HD avec haut-parleurs intégrés et une télécommande.



DÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE  
du contenu  
audio et vidéo



HAUT-PARLEURS  
INTÉGRÉS



HDMI™

HD

OPTION GARANTIE  
**PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.



<b>ÉCRAN</b>	43" (109cm) 16/9°
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Zone visible	522x929mm
Contraste	1400:1
Angle de vision	89/89/89/89°
Rétro-éclairage	LED
Consommation	≤120W
Puissance	AC110V-240V/50HZ
<b>DIMENSIONS</b>	180x63,75x45cm
Emballage	Totem : 190*25*85cm Base: 66*47*6.5
<b>CONNECTIQUES</b>	HDMI, USB
<b>POIDS NET</b>	Totem : 57 kg Base : 6kg
<b>INCLUS</b>	
MediaPlayer HD	

## ÉCRAN LCD - CONSEILS POUR LA CRÉATION DE FICHIERS VIDÉOS

Pour le bon fonctionnement de votre totem, nous vous invitons à suivre les conseils ci-dessous. Copiez vos JPEG et VIDÉOS directement sur une clé USB vierge (pas dans un dossier). Pour une utilisation optimale, pensez à formater votre clé à chaque changement de contenu. Une fois celle-ci insérée, la lecture démarre automatiquement.

### ENCODAGE VIDÉO :

Utilisez un logiciel de conversion vidéo comme AVS Video Converter sur PC. Cliquez sur MP4 dans la barre de navigation, puis «Avancé» et choisissez la résolution 1080 x 1920 pixels. Sélectionnez l'onglet «Correction d'aspect» et vérifiez que les proportions d'entrée / sortie soient bien 16:9. Réglez les paramètres audio par défaut. Terminez en cliquant sur «Convertir».

Les images JPG doivent être à la résolution 1080 x 1920 pixels.

Les fichiers PowerPoint peuvent être convertis en JPG ou VIDÉO directement via le logiciel.


**IMPORTANT** : nous vous conseillons de partir d'une création originale au format vertical (portrait) : pensez à concevoir votre contenu de cette manière. Avant de copier vos créations sur une clé USB, vous devez les pivoter de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'elles s'affichent verticalement sur le totem.

# GESTION À DISTANCE

## SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

### DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

### COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



**E-MANAGER**  
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



**E-BOX**  
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



### PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



**RAPIDEMENT**  
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



**SIMPLEMENT**  
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



**PERSONNALISEZ**  
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.  
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



**ENRICHISSEZ**  
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)